ENFORCER®

Screw-Terminal Surface-Mount Contacts

SM-200Q/W / SM-200Q/BR
SM-300Q/W / SM-300Q/BR

Manual



SM-200Q/BR shown

- Surface-mount magnetic contacts
- Screw mount using side tabs
- Terminal cover provided (required for all applications)
- ABS plastic case has lip to prevent wires from accidentally touching metal mountings and slotted mounting holes for easier gap adjustment
- Contact reed switch is SPST, deactivated rhodium on gold underplating for a longer expected life
- For closed loop circuits (SM-200Q only)
- For open loop circuits (SM-300Q only)
- 3/4" (19mm) Gap (SM-200Q only)
- 1/2" (13mm) Gap (SM-300Q only)
- Lifetime limited warranty

Parts List


10x **Contact switches**
10x **Terminal covers**
10x **Magnets**
1x **Manual**

Specifications

Model	**White**	**SM-200Q/W**	**SM-300Q/W**
	Brown	**SM-200Q/BR**	**SM-300Q/BR**
Loop type		Closed loop	Open loop
Electrical connection		N.O. (SPST)	N.C. (SPST)
Operation gap		3/4" (19mm)	1/2" (13mm)
Connectors		Screw terminals	
Material	**Case**	High-impact ABS plastic	
	Contacts	Deactivated rhodium on gold underplating	
Contact rating		1.0A@10VDC (max.)	
		10W (max.)	
Operating temperature		-15°~160° F (-25°~70° C)	
Switch cycles		50 Million (0.1mA@5VDC)	
Dimensions	**Switch**	2 1/2"x 9/16"x 1/2" (63.5x14x13 mm)	
	Magnet	2 1/2"x 1/2"x 1/2" (63.5x13x13 mm)	
Magnet type		Ferrite	

Overview

Protected side of the door/window.



Installation

Please read the manual carefully before you begin the installation.

1. Mount the contact above the door or window on the frame. For doors, ensure that the mounting is farthest from the hinged side of the door.
2. Connect the two wires to the alarm control panel.
3. Mount the magnet on the door/window so that it will face the contact. Be sure that the gap between the contact and magnet does not exceed 3/4" (19mm) for the SM-200Q or 1/2" (13mm) for the SM-300Q.

California Proposition 65 Warning: These products may contain chemicals which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

LIMITED LIFETIME WARRANTY: This SECO-LARM product is warranted against defects in material and workmanship while used in normal service for the lifetime of the product. SECO-LARM's obligation is limited to the repair or replacement of any defective part if the unit is returned, transportation prepaid, to SECO-LARM. Under no circumstances will SECO-LARM be responsible for any costs or charges for removal, installation, or reinstallation. This Warranty is void if damage is caused by or attributed to acts of God, physical or electrical misuse or abuse, neglect, repair, or alteration, improper or abnormal usage, or faulty installation, or if for any other reason SECO-LARM determines that such equipment is not operating properly as a result of causes other than defects in material and workmanship. The sole obligation of SECO-LARM, and the purchaser's exclusive remedy, shall be limited to repair or replacement only, at SECO-LARM's option. In no event shall SECO-LARM be liable for any special, collateral, incidental, or consequential personal or property damages of any kind to the purchaser or anyone else. This lifetime limited warranty is for products sold and installed in the United States and Canada. For all other countries the warranty is 1 (one) year.

NOTICE: The SECO-LARM policy is one of continual development and improvement. For that reason, SECO-LARM reserves the right to change specifications without notice. SECO-LARM is also not responsible for misprints. All trademarks are the property of SECO-LARM U.S.A., Inc. or their respective owners. Copyright © 2021 SECO-LARM U.S.A., Inc. All rights reserved.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.
16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800
Website: www.seco-larm.com
Email: sales@seco-larm.com

PITSW1
Order Part# 763-200-1%
MI_SM-x00Q_210414_ML.docx

ENFORCER®

Tornillo-Terminal de Montaje en Superficie Contactos Magnéticos

SM-200Q/W / SM-200Q/BR
SM-300Q/W / SM-300Q/BR

Manual

ES



SM-200Q/BR mostrado

- Contactos magnéticos de montaje superficial
- Montaje de tornillo utilizando lengüetas laterales
- Cubierta de terminal provista (requerida para todas las aplicaciones)
- La caja de plástico ABS tiene un borde para evitar que los cables toquen accidentalmente los montajes de metal y los orificios de montaje ranurados para facilitar el ajuste del espacio
- El interruptor de lengüeta de contacto es SPST, rodio desactivado en la capa inferior de oro para una vida útil más larga
- Brecha de 3/4" (19mm) (SM-200Q solamente)
- Brecha de 1/2" (13mm) (SM-300Q solamente)
- Para circuitos cerrados (SM-200Q solamente)
- Para circuitos abrietos (SM-300Q solamente)
- Garantía limitada de por vida

Lista de Partes


10x **Interruptores de Contacto**
10x **Cubierta de terminales**
10x **Imanes**
1x **Manual**

Especificaciones

Modelo	**Blanco**	**SM-200Q/W**	**SM-300Q/W**
	Café	**SM-200Q/BR**	**SM-300Q/BR**
Tipo de circuito		Lazo cerrado	Lazo abierto
Configuración eléctrica		N.A. (SPST)	N.C. (SPST)
Brecha de operación		3/4" (19mm)	1/2" (13mm)
Connectores		Terminales de tornillo	
Material	**Caja**	Plástico ABS de alto impacto	
	Contactos	Rodio desactivado en chapado de oro	
Puntuación de contactos		1.0A@10VDC (max.)	
		10W (max.)	
Temperatura		-15°~160° F (-25°~70° C)	
Ciclos de conmutación		50 Million (0.1mA@5VDC)	
Dimensiones	**Interruptor**	2 1/2"x 9/16"x 1/2" (63x14x13 mm)	
	Imán	2 1/2"x 1/2"x 1/2" (63x13x13 mm)	
Tipo de imán		Ferrita	

Visión General

Lado protegido de la puerta



Instrucciones de Instalación

Por favor lea el manual antes de usar el equipo.

1. Monte el contacto encima de la puerta o ventana en el marco. Para puertas, asegúrese de que el montaje esté más alejado del lado con bisagras de la puerta.
2. Conectar los dos cables al panel de control de alarma.
3. Monte el imán en la puerta/ventana de modo que quede orientado hacia el contacto. Asegúrese de que el espacio entre el contacto y el imán no exceda las 3/4" (19mm) para el SM-200Q o 1/2" (13mm) para el SM-300Q.

Advertencia de la Propuesta 65 de California: Estos productos pueden contener sustancias químicas que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA: Este producto SECO-LARM está garantizado contra defectos en materiales y mano de obra mientras se usa en servicio normal durante toda la vida útil del producto. La obligación de SECO-LARM se limita a la reparación o reemplazo de cualquier pieza defectuosa si la unidad se devuelve, con el transporte prepago, a SECO-LARM. Bajo ninguna circunstancia, SECO-LARM será responsable de los costos o cargos por la desinstalación, instalación o reinstalación. Esta garantía es nula si el daño es causado o se atribuye a actos de Dios, mal uso físico o eléctrico, abuso, negligencia, reparación o alteración, uso incorrecto o anormal, o instalación defectuosa, o si, por cualquier otra razón, SECO-LARM determina que dicho equipo no funciona correctamente como resultado de causas distintas a defectos en el material y la mano de obra. La única obligación de SECO-LARM, y el remedio exclusivo del comprador, se limitará a la reparación o reemplazo únicamente, a opción de SECO-LARM. En ningún caso, SECO-LARM será responsable por cualquier daño personal o de propiedad especial, colateral, incidental o consecuente de cualquier tipo al comprador o cualquier otra persona. Esta garantía limitada de por vida es para productos vendidos e instalados en los Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países, la garantía es de 1 (un) año.

AVISO: La póliza de SECO-LARM es de desarrollo y mejora continua. Por esa razón, SECO-LARM se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y los precios sin previo aviso. SECO-LARM tampoco es responsable de errores de impresión. Todas las marcas comerciales son propiedad de SECO-LARM U.S.A., Inc. o sus respectivos propietarios. Copyright © 2021 SECO-LARM U.S.A, Inc. Todos los derechos reservados.

SECO-LARM® U.S.A., Inc.
16842 Millikan Avenue, Irvine, CA 92606
Phone: (949) 261-2999 | (800) 662-0800
Website: www.seco-larm.com
Email: sales@seco-larm.com

PITSW1
Order Part# 763-200-1%
MI_SM-x00Q_210414_ML.docx