





Detector de Movimiento PIR infrarrojo con Compensación Automática de Temperatura | Reflex

Reflex

Sensor PIR cableado con compensación de temperatura y alcance de 12 metros

CATEGORÍA	Sensor de Movimiento - PIR
SUBCATEGORÍA	Detectores de Movimiento
MARCA	Texecom

Información Adicional

- Detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) cableado para interior
- Alimentación de 9 a 16 Vcc con consumo de 10 mA a 12 Vcc
- Salidas de alarma y tamper NC de hasta 24 Vcc y 50 mA
- Contador de pulsos ajustable con un jumper interno
- Detecta movimientos de 0,3 a 3,0 m/s (1 a 10 ft/s)
- Inmunidad RF de 50 V/m entre 80 MHz y 1 GHz sin falsas alarmas
- Soporta descargas electrostáticas de hasta 8 kV y transitorios de ±1 kV
- Gabinete de ABS de 2,5 mm, de 90 x 63 x 40 mm y unos 125 g
- Temperatura de funcionamiento de -35 °C a 55 °C
- Certificación EMC independiente según EN 50130-4
- Garantía de reemplazo de 10 años