

Placa de Fuente de Alimentación con Cargador de Batería 6/12 Vcc 1,5 A | ST - 1206 - 1,5 A

ST - 1206 - 1,5 A - 6/12 VCC

Placa de fuente de alimentación 6 ó 12 Vcc regulados con cargador de batería: 1,5 A continuo y 2 A pico

CATEGORÍA	Fuentes y Cargadores
SUBCATEGORÍA	Placas de fuentes de alimentación con cargador de batería 12V y 24V
MARCA	Seco-Larm

Certificaciones: CE, RoHS

Información Adicional

- Placa de fuente de alimentación con cargador de batería de respaldo integrado
- Salida de CC seleccionable de 6 o 12 Vcc, regulada y filtrada
- Corriente continua de 1,5 A, con picos de hasta 2 A
- Carga de batería de hasta 100 mA en 6 Vcc y 220 mA en 12 Vcc
- Entrada de 12 a 24 Vca/Vcc para salida de 6 Vcc y de 18 a 24 Vca/Vcc para 12 Vcc
- Paso automático a la batería de respaldo ante cortes de energía
- Protección incorporada contra cortocircuitos de batería
- Salida protegida por fusible maestro de 3 A
- Trimpot de ajuste fino del voltaje de salida
- LED indicadores del estado de la alimentación
- Alta eficiencia a plena carga, sin necesidad de disipador
- Incluye cinta doble faz y cables con terminales para la batería
- Temperatura de operación de -20 °C a 65 °C
- Dimensiones de 54 x 70 x 30 mm